

Sirena

ZW080-A17

La sirena de Aeotec es un dispositivo Z-Wave PLUS compatible con cualquier red Z-Wave certificada, sin importar el fabricante. Después de realizar el proceso de inclusión de esta sirena en el Controlador Z-Wave, podrás **configurar y generar condiciones de alarma** completa a través de los disparadores de otros dispositivos.

Este dispositivo sirve de actuador para tu **sistema de alarma**, ya que puede ser disparada por sensores; por ejemplo, cuando un sensor de movimiento reporta actividad en cualquier parte de la casa, accionará la sirena si así lo has configurado. Puede hacer esto con varios tipos de sensores Z-Wave.

Especificaciones Técnicas

• Modelo No.	ZW080-A17
• Versión Z-Wave	Z-Wave PLUS
• Frecuencia Z-Wave	908.42MHz (US)
• Tipo de Cifrado	AES-128
• Distancia de la Señal Z-Wave	Hasta 100 metros en línea de vista sin obstáculos.
• Nivel de Ruido	106 dB
• Voltaje	120 Vac, 60 Hz
• Batería de Reserva Interna	430 mAh (de litio)
• Consumo En espera:	0.7 W; En funcionamiento: 1.7W
• Temperatura de Funcionamiento	0°C a 45°C
• Tipo de Sonido	Ajustable 5 sonidos diferentes
• Alerta Luminica	3 LED de alerta
• Peso	85 g
• Dimensiones	8.5cm x 5.7cm x 6.5cm (L x W x D)
• Certificaciones	CE y RoHS



Características Generales

- Alerta de forma acústica a cualquier escena que configures.
- Servirá para dar seguridad a tú hogar persuadiendo a los intrusos.
- Compatible con todos los controladores Z-Wave.
- Este dispositivo ayuda a extender la señal de la red Z-wave.
- Duración de batería interna hasta 3 horas encendida.

**DISPOSITIVO PARA
USO EN INTERIORES**