

Timbre de Puerta

ZW056

El Timbre de puerta ZW056-A de Aeotec es un dispositivo Z-Wave. Este timbre que consta de dos partes: el activador y la bocina; el activador se comunica inalámbricamente y se alimenta con batería intercambiable, mientras que la bocina emite el sonido del timbre personalizado a gusto del usuario, y se alimenta con energía eléctrica de 120 VAC Plug and Play en un tomacorriente convencional.



Especificaciones Técnicas

Modelo No.	ZW056
Tipo de Cifrado	AES128
Potencia Máxima de Trabajo	2.5W
Volumen Máximo	80 dB
Temperatura de Funcionamiento	0°C a 40°C para el timbre 0°C a 55°C para el botón inalámbrico
Humedad de Funcionamiento	8% a 80%
Temperatura de Almacenamiento	-20°C a 70°C
Batería del Botón Inalámbrico	Batería de litio CR2450 de 3V
Impermeabilización	IP54
Formatos de Audios Admitidos	MP3 o WAV
Distancia de Funcionamiento	150 metros en línea de vista sin obstáculos
Fuente de Alimentación	120V 60Hz, Máx. 0.45W

Características Generales

- Speaker ofrece 100 volúmenes y tonos configurables.
- Simplemente se conecta a cualquier toma de corriente.
- Altavoz de 80dB.
- Fácil de instalar, no requiere cableado.
- Escucha y ve cuando alguien está en tu puerta a través de las alertas de luz LED del timbre y el sonido.

**DISPOSITIVO PARA
USO EN INTERIORES**