

Detector de CO

ZS6301US-5

El detector de CO de VISION es un dispositivo de seguridad para el hogar. Cuando se **detectan niveles peligrosos de CO**, el detector te alertará al hacer sonar una alarma, teniendo garantizada la protección ya sea que estés fuera del hogar, durmiendo, o sufriendo efectos de CO.

La alarma del detector de CO te avisará también cuando la batería esté baja, y activará acciones en otros dispositivos Z-Wave o controladores Z-Wave para escalar la alarma. Así mismo, el detector de CO también puede activar una escena de alarma dentro de la red Z-Wave; por ejemplo, puedes crear a escena de alarma para encender todas las luces de la casa cuando se detecta un nivel alto de CO.



Especificaciones Técnicas

• Modelo No:	ZS6301US-5
• Versión Z-Wave:	Z-Wave PLUS.
• Frecuencia Z-Wave:	908.42MHz (US).
• Rango de Funcionamiento:	30 metros en línea de vista sin obstáculos.
• Temperatura de Funcionamiento:	0°C ~ 50°C.
• Humedad Relativa:	10% a 95% de HR.
• Fuente de Alimentación:	DC 4.5V (3 x AA1.5V Alcalina).
• Sensibilidad:	UL2034 y EN50291
• Tamaño:	(Diámetro) 125 mm x (Profundidad) 35 mm.

Características Generales

- Dispositivo Z-Wave a pilas para una fácil instalación.
- Reporte de Estado Detención/Sin detención para monitorear áreas.
- Selección de Estado Armado/Desarmado.
- Vida útil de la batería aproximadamente 1 año (dependiendo el uso) y función de detección de batería baja.

**DISPOSITIVO PARA
USO EN INTERIORES**