

Sensor Puerta/Ventana

ZW112-A

El sensor de Puerta/Ventana ZW112-A de Aeotec con batería recargable es fácil de usar e instalar. Todo lo que tienes que hacer es abrir la puerta o la ventana a la que está conectado. Este sensor de Puerta/Ventana ha sido diseñado con 3 partes: **un sensor, un soporte de montaje invisible, y un delgado casco magnético.** Cada parte no solo es responsable de hacer que el Sensor de puerta/ventana Aeotec 6 sea tan potente, sino también de hacerlo tan fácil de instalar.

Especificaciones Técnicas

- **Modelo No:** ZW112-A
- **Fuente de alimentación:** Batería de litio recargable 3.7 V (500mAh).
- **Entrada del cargador de batería:** Puerto micro USB, DC 5V \pm 0.5V, Máx. 1A.
- **Dimensión del Triángulo:**
 - Altura: 99.3mm / 3.9 pulgadas.
 - Ancho: 72.0 mm / 2.8 pulgadas.
 - Profundidad: 9.0 mm / 0.35 pulgadas.
- **Dimensión del Imán 1:**
 - Altura: 30 mm / 1.18 pulgadas.
 - Ancho: 6mm / 0.24 pulgadas.
 - Profundidad: 2 mm / 0.08 pulgadas.
- **Dimensión del Imán 2:**
 - Altura: 30 mm / 1.18 pulgadas.
 - Ancho: 10mm / 0.39 pulgadas.
 - Profundidad: 2 mm / 0.08 pulgadas.
- **Humedad de Funcionamiento:** 8% a 80%.
- **Temperatura de Funcionamiento:** 0°C a 40°C.
- **Impermeabilización:** Clasificación IP20
- **Distancia de Funcionamiento:** 150 metros en línea de vista, sin obstáculos.



Características Generales

- Dispositivo Z-Wave energizado con baterías.
- Reporte de Estado Abierto/Cerrado para monitorear puertas o ventanas.
- Selección de Estado Armado/Desarmado.
- Baterías de larga duración (hasta 1 años dependiendo el uso).
- Certificación IP20.

**DISPOSITIVO PARA
USO EN INTERIORES**